



Prise smart-me

Appareil multifonction pour une gestion et une optimisation complètes de l'énergie



La prise smart-me réunit, en un seul appareil, compteur d'énergie, indicateur de température, commutateur à distance, minuterie et commutateur intelligent. Contrôlable depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur. Pour cela, l'appareil se connecte à Internet via le réseau wi-fi local. Il permet d'analyser la consommation d'énergie à tout moment et depuis n'importe où, et d'activer ou désactiver le consommateur branché, selon les besoins.

Fonctions

- Compteur bidirectionnel, adapté aux installations solaires
- Adapté pour la mesure de faibles consommateurs en veille
- Connexion wi-fi cryptée et directe avec le cloud smart-me
- Valeurs de mesure en temps réel extrêmement précises
- Commutateur à distance, minuterie et commutation en fonction des conditions
- Alarme de notification
- Nombreuses évaluations et nombreux diagrammes
- Installation facile avec l'application smart-me gratuite pour Android et iOS

Données techniques

Tension de fonctionnement	85 - 253 V CA	Mise à jour firmware	Possible en ligne
Consommation propre	< 0,8 W	Certification du produit	CE
Plage de températures	CH: 0,1 - 2300 W (10 A) UE: 0,1 - 3680 W (16 A) R.-U.: 0,1 - 2990 W (13 A) USA: 0,1 - 1650 W (15 A)	Mesure CEM	EN 61000-6-2
Classe de précision	1% (sur l'ensemble de la plage de mesures)	Immunité aux interférences	EN 61000-6-3
Type de compteur	Compteur bidirectionnel (consommation et injection)	Classe de protection	IP 20
Interfaces	wi-fi	Dimensions	95 x 54 x 29 mm
Norme wi-fi	802.11 b/g/n	Poids	120 g
Norme de sécurité wi-fi	WEP, WPA, WPA2 (personnel)	Valeurs de mesures	Energie active (kWh) Puissance active (kW) Courant (A) Tension (V) Facteur de puissance (cos phi) Température (°C) Etat commutateur
Sauvegarde des données	2 mois		

Informations de commande

Smart-Plug CH	14201	Smart-Plug UK	14203
Smart-Plug DE	14202	Smart-Plug USA	14204

smart-me

Lettenstrasse 9 | 6343 Rotkreuz | Suisse
+41 41 511 09 99 | info@smart-me.com



Sous réserve de modifications et d'erreurs techniques